

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HMB29/250 + 400

Technische Daten:

Netzspannung: 230V

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Empfohlene Leuchtmittel und maximale Leistung:

Energiesparlampen 23W

Sicherheitshinweise:

- Diese Pendelleuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.

Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!

- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaskugel verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.

Die vernickelten Metallteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glanzvernickelt bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze

Glaskugel:

Die Glaskugel ist opalüberfangen und wird in einer Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität.

Montage der Leuchte:

- Lösen Sie die kleine Schraube am Deckenbaldachin und hängen Sie dann die Leuchte in den bauseits vorhandenen Deckenhaken. Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und fixieren Sie den Deckenbaldachin über die Anschlussklemmen.
- Um die Opal-Griffrandkugel zu montieren, lösen Sie die 3 Rändelschrauben am Glashaltering. Führen Sie das Glas in den Glashaltering ein und drehen Sie die Rändelschrauben gleichmäßig ein.

Kürzen der Pendelstange:

Wenn die Pendelstange zu lang sein sollte, kann diese mit einer Eisensäge gekürzt werden. Vor dem Absägen muss selbstverständlich die Leitung aus dem Pendelrohr entfernt werden. Lösen Sie deshalb die Zugentlastungsschraube; öffnen Sie die Fassung (mit Schraubendreher die Verdreh Schutz-lasche zur Mitte hin biegen und Mantel links herum abschrauben) und ziehen die Leitung aus dem Rohr. Sägen Sie anschließend das Rohr an der gewünschten Stelle ab und entgraten Sie die Schnittstelle mit einer Feile. Führen Sie die Leitung nun wieder in das Rohr ein und montieren Sie die Fassung und die Zugentlastung.

Anschlussplan:

