

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HLWS 03 mit 3er-Deckenschiene

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

3x 75 W

Empfohlene Leuchtmittel:

Energiesparlampen 15 W

Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.

Halogenglühlampen sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Hinweise zum Glasschirm und zur Pflege der Leuchte:

Die farbigen Glasschirme sind opalüberfangen und werden in eine Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität. Auch lässt es sich nicht vermeiden, dass die einzelnen Gläser Toleranzen im Innendurchmesser aufweisen.

Für die Reinigung der Glasschirme verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.

Die Deckenschiene reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

Montage der Leuchte:

- Markieren Sie durch die Bohrungen der Deckenschiene die Bohrlöcher an der Zimmerdecke.
- Bringen Sie die Bohrungen mit einem Steinbohrer ein.
- Kürzen Sie nun die Stromleitungen auf die gewünschte Länge, führen Sie diese in die Deckenschiene ein und drehen Sie die Schrauben der Zugentlastungen fest.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Montieren Sie den Deckenschiene mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an die Zimmerdecke.

Demontage des Glasschirmes:

Den Glasschirm können Sie von der Leuchte entfernen, indem Sie die „Muffe 1“ mit Links-Drehungen vom Gewinderöhrchen abschrauben und somit das „Haltekreuz 1“ lösen. Den Glasschirm können Sie jetzt nach oben führen und auf gleiche Weise „Muffe 2“ und „Haltekreuz 2“ abschrauben bzw. lösen. „Haltekreuz 2“ kann jetzt durch den Haltering und die Glasöffnung geführt werden.

Anschlussplan:

