

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen DAD 33

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Maximale Leistung (thermisch):
Empfohlene Leuchtmittel:

Leuchtmittelfassung: S14d

Schutzklasse: II
Linienlampe 2 x 35 W
LED Linienlampe 6 W

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glasscheibe verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.
Die Holzplatte reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

Montage der Leuchte:

- Entfernen Sie beide Fassungsabdeckungen.
- Führen Sie die bauseitige Anschlussleitung durch die Holzplatte und markieren Sie die Bohrlöcher an der Decke.
- Bringen Sie diese dann mit einem 6 mm Steinbohrer ein.
- Montieren Sie die Leuchten an die Decke. Verwenden Sie dazu die beiliegenden Dübel und Schrauben.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und montieren Sie wieder beide Fassungsabdeckungen.
- Setzen Sie nun die Leuchtmittel ein.
- Montieren Sie die Glasscheibe an die Leuchte (matte Seite nach oben zeigend).

Anschlussplan:

