

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen WG 27/28

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

60 W

Empfohlene Leuchtmittel:

Energiesparlampen 11 W

Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.

Halogenglühlampen sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beachten Sie bitte die angegebene maximale Leistung der Leuchtmittel.

**Eine höhere Bestückung führt zu Verfärbungen
des Lampenschirmes und zu Brandgefahr!**

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glasteile verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.

Die vernickelten Metallteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glanzvernickelt bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.

Die Oberseite des Lampenschirms reinigen Sie bitte, ohne Druck mit einem trockenen Tuch. Die Innenseite können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

Montage des Lampenschirms:

Drehen Sie den oberen Schraubring von der Fassung ab. Legen Sie nun zuerst den Unterschirm und dann den Lampenschirm auf den unteren Schraubring. Drehen Sie nun den oberen Schraubring wieder auf.

Beachten Sie auch den, dem Lampenschirm beiliegenden, Beipackzettel:

„Wichtige Informationen zu den Lampenschirmen“