

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen MSW 27

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Maximale Leistung (thermisch):
Empfohlene Leuchtmittel:

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I
Halogen 250 W
Energiesparlampen 23 W

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die Pflege der Leuchte:

Leichte Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem trockenen Mikrofasertuch.
Hartnäckige Verschmutzungen bitte mit sanftem Spülmittel entfernen, anschließend gut trockenreiben.

Glanzvernickelte Leuchte:

Die vernickelten Messingteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer **glanzvernickelt** bleiben, verwenden Sie bitte eine im Fachhandel erhältliche **Metallpolitur**.

Montage der Leuchte:

- Markieren Sie durch die Gehäusebohrungen die Bohrlöcher an der Wand.
- Bringen Sie diese dann mit einem 6 mm Steinbohrer ein.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Montieren Sie die Leuchten an die Wand.
Verwenden Sie dazu die beiliegenden Dübel und Schrauben.

Anschlussplan:

